



## Multimetr analogowy AX-7020

Cena brutto	<b>159,99 zł</b>
Cena netto	<b>130,07 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>AX7020</b>
Kod EAN	<b>7437236142199</b>

### Opis produktu

#### Multimetr analogowy AX-7020

Jest to analogowy multimetr o wysokiej dokładności. Bezpieczeństwo pracy zostało znacząco podniesione. Miernik jest zgodny ze standardem KAT III 600V. Posiada on 21 zakresów i umożliwia pomiar napięcia DC, napięcia AC, prądu DC, rezystancji oraz wykonanie dźwiękowego testu ciągłości.

#### dane techniczne:

- właściwości przyrządów pomiarowych: uniwersalny
- zakres pomiaru napięcia DC:
  - 100mV
  - 500mV
  - 2,5V
  - 10V
  - 50V
  - 250V
  - 500V
- dokładność pomiaru napięcia DC : $\pm 3\%$
- zakres pomiaru napięcia AC:
  - 10V
  - 50V
  - 250V
  - 500V
- dokładność pomiaru napięcia AC: $\pm 4\%$
- zakres pomiaru prądu DC:
  - 50 $\mu$ A
  - 2,5mA
  - 25mA
  - 250mA
  - 10A
- dokładność pomiaru prądu DC: $\pm 3\%$
- dokładność pomiaru rezystancji: $\pm 3\%$
- test diody
- test ciągłości obwodu: sygnał akustyczny dla R
- impedancja wejścia dla pomiaru napięcia DC: 20k $\Omega$ /V
- impedancja wejścia dla napięcia AC: 9k $\Omega$ /V
- Źródło zasilania: bateria 6F22 9V x1
- wyposażenie standardowe: holster i przewody pomiarowe

- 
- pomiar: dB, napięcia AC, napięcia DC, prądu DC, rezystancji
  - zgodność z normą: EN61010 600V CAT III
  - zakres pomiaru rezystancji:
    - 2k $\Omega$  20k $\Omega$
    - 200k $\Omega$
    - 2M $\Omega$
    - 20M $\Omega$
  - masa: 320g
  - wymiary zewnętrzne: 95x46x168mm

[karta katalogowa - Multimetr analogowy AX-7020](#)

[instrukcja obsługi PL](#)

**zdjęcia:**