

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sterownik-mosfet-klucz-tranzystorowy-z-izolacja-p-8004.html>

Sterownik MOSFET klucz tranzystorowy z izolacją

Cena brutto	17,00 zł
Cena netto	13,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELEK-181
Producent	mini moduły

Opis produktu

Sterownik MOSFET klucz tranzystorowy z izolacją

Moduł sterownika półprzewodnikowego oparty o tranzystor MOSFET to proste urządzenie które może służyć jako sterowanie włączania/wyłączania silników lub elektrozaworów. W module zastosowano tranzystor MOSFET o napięciu do 36V oraz prądzie maksymalnym 22A. Izolacja transoptora chroni układ przed uszkodzeniem podczas sterowania z mikrokontrolera. Układ jest przystosowany do napięć sterowania w standardzie 5V. Idealnie nadaje się do układów z mikrokontrolerami AVR, STM32 czy platformami Arduino. Moduł wyzwala (włączany) jest wysokim stanem. Układ może zostać podłączony przez dolutowanie przewodów lub wlutowanie złączy ARK i dokręcenie przewodów.

Moduł driver sterownik z tranzystorem mocy MOS FOD60N03 klucz tranzystorowy

Moduł klucza tranzystorowego MOS do sterowania przez mikrokontroler urządzeniami o dużym poborze prądu. Moduł może być sterowany napięciem o szerokim zakresie. Idealnie nadaje się jako stopień końcowy do sterowania sygnałem PWM, regulacji prędkości silnika elektrycznego, sterowania jasnością lamp i diod LED mocy, kluczowania, itp.

dane techniczne:

- moduł sterownika MOSFET
- tranzystor F5305S
- izolacja transoptorowa
 - ▶ zapewnia izolację, niweluje szумы i zakłócenia
- model: MOS MODULE
- producent: DM DIY MORE
- wejście oraz wyjście są izolowane:
 - ▶ IN+ : wejście sterujące +
 - ▶ IN- : wejście sterujące -
- sygnał sterujący - napięciowy: od 4V do 12V
- prąd sterujący: 1,5mA
- napięcie zasilania / wyjściowe: 3,3V do 36V
- prąd wyjściowy maksymalny: 22A
- przy prądzie większym niż 5A wymagane jest dodatkowe chłodzenie
- częstotliwość przełączania sygnału PWM: 0 do 20kHz
- moduł może sterować urządzeniami dużej mocy:
 - ▶ silniki, lampy, LED, silnik prądu stałego, pompy, zawory elektromagnetyczne
 - ▶ moduł może być sterowany za pomocą mikrokontrolera (I/O), AVR, Arduino, interfejs PLC, lub napięciem stałym

-
- złącza ARK do przykręcenia przewodów
 - wymiary: 42 x 26 x 12 mm

-
-