

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut81c-miernik-universalny-z-funkcja-oscyloskopu-16mhz-p-1432.html>



## UT81C miernik uniwersalny z funkcją oscyloskopu 16MHz

Cena brutto	<b>1 349,25 zł</b>
Cena netto	<b>1 096,95 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UT81C</b>
Kod producenta	<b>MIE0263</b>
Kod EAN	<b>5901890027625</b>
Producent	<b>Uni-t</b>

### Opis produktu

UT81C miernik uniwersalny z funkcją oscyloskopu 16MHz

Multimetr uniwersalny UT81C z funkcją oscyloskopu 16MHz. UT81C to wielofunkcyjny automatyczny miernik z dużym monochromatycznym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 160x160. Wbudowany cyfrowy oscyloskop o szerokości pasma 16MHz pozwala na obserwację przebiegów napięciowych, oraz na zakresie amperomierz obserwację przebiegów prądowych. Miernik UT81C jest umieszczony w wygodnym holsterze silikonowym który chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

### Oscyloskop Uni-T UT81C z funkcją miernika uniwersalnego prezentacja video:

#### dane techniczne:

- UT81C przyrząd pomiarowy 2w1: multimetr uniwersalny + oscyloskop cyfrowy tzw. skopometr
- duży wyświetlacz LCD z podświetlaniem
- pełny automat
- wbudowany oscyloskop cyfrowy o szerokości pasma: **16MHz**
- próbkowanie **80MSa/s**
- pamięć 10 obrazów
- pomiar pojemności
- pomiar prądu DC i AC
- pomiar napięcia DC i AC
- pomiar rezystancji
- pomiar częstotliwości
- test diod
- test ciągłości obwodu
- komunikacja z komputerem poprzez USB z optoizolacją
- funkcja oszczędzania baterii SLEEP MODE
- wskaźnik rozładowanych baterii

[instrukcja PL miernik z oscyloskopem UT81C](#)

[manual miernik z oscyloskopem UT81C](#)

[karta katalogowa miernik z oscyloskopem UT81C](#)

<b>UT81C multimetr uniwersalny z funkcją oscyloskopu</b>		
<b>specyfikacja</b>	<b>zakresy pomiarowe</b>	<b>dokładność</b>
napięcie stałe DC	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0,8%+8)
napięcie zmienne AC	4V/40V/400V/750V	±(1%+15)
prąd stały DC	400µA /4000µA/40mA/400mA/4A/10A	±(1%+8)
prąd zmienny AC	400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A	±(1,5%+8)
rezystancja	400Ω/ 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/ 40MΩ	±(1%+5)
pojemność	40nF /400nF/4µF/40µF/100µF	±(3%+8)
częstotliwość	10Hz~10MHz	±(0,1%+3)
dokładność pionowa		±(5%+1)
czułość	20mV/div-500V/div (sekwencja 1-2-5)	
pozioma dokładność		(0,01%+1)
zakres podstawy czasu	100ns/div-5s/div (1-2-5)	
szerokość pasma	16MHz	
rozdzielczość ekranu	160x160	
próbkowanie	80MSa/s (w czasie rzeczywistym)	
współczynnik wypełnienia	0,1% ~ 99,9%	
<b>pozostałe funkcje:</b>		
test diod półprzewodnikowych		
akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego tzw. „brzęczyk”		
wyświetlacz monochromatyczny o rozdzielczości 160x160		
typy wyzwalania: Free Run / Normal / Single Shot		
pamięć: 10 obrazów i ustawienia		
regulacja kontrastu i podświetlenia		
impedancja wejściowa ok. 10MΩ		
Sleep Mode - oszczędzanie baterii		
wskaźnik rozładowanej baterii		
podświetlenie LCD typu EL		
port komunikacyjny USB i izolacją galwaniczną		
maksymalne wskazanie miernika na wyświetlaczu 3999		
<b>ogólna charakterystyka:</b>		
zasilanie	baterijne 1,5V (R6) x 4szt	
wymiary wyświetlacza LCD	60 x 60 mm	
kolor	czerwony z szarym	
waga	498g	
wymiary	200 x100 x 48 mm	

**zestaw zawiera:**

- multimetr UT81C -1szt.
- przewody pomiarowe - 1 komplet
- zasilacz sieciowy -1szt.
- kabel połączeniowy USB -1szt.
- przejściówka BNC - banan -1szt.
- krokodyle - 1 komplet.
- torba na miernik - 1szt.
- płyta CD z oprogramowaniem -1szt.
- instrukcja obsługi -1szt.

**gwarancja:**

- 2 lata gwarancji

---

**zdjęcia produktu:**

UT81C multimetr cyfrowy USB z wbudowanym oscyloskopem 16MHz produkcji Uni-t

**porównanie oscyloskopu przenośnego - skompometru UT81C z Hantek 2D72 - prezentacja video:**

UT81C GALERIA ZDJĘĆ



