

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zestaw-11w1-lutownica-cyfrowa-hs-01-ladowarka-65w-6-grotow-kabel-stojak-czarny-fnirsi-p-12745.html>



Zestaw 11w1 lutownica cyfrowa HS-01 + ładowarka 65W + 6 grotów + kabel + stojak czarny Fnirsi

Cena brutto	310,00 zł
Cena netto	252,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HS01-BLACK-F
Producent	FNIRSI

Opis produktu

Zestaw 11w1 lutownica cyfrowa HS-01 + ładowarka 65W + 6 grotów + kabel + stojak czarny Fnirsi



HS01 to precyzyjna lutownica do lutowania elektroniki PCB. W zależności od wartości napięcia zasilającego może osiągnąć moc 65W, a nawet 95W. Lutownica HS01 posiada cyfrowy wyświetlacz OLED, a jej pracą steruje procesor ARM 32bit. Dzięki złączu USB-C możemy do zasilania wykorzystać ładowarki USB PD. Grot jest zintegrowany z grzałką i osiąga bardzo szybko zadaną temperaturę w ciągu kilku sekund

dane techniczne:

- lutownica HS01 produkcji Fnirsi
kolor obudowy BLACK - czarna
- napięcie zasilania:
 - ▶ przy wykorzystaniu ładowarki PD od 9V do 20V moc max 65W
gniazdo zasilania: gniazdo USB type-C
obsługuje ładowarki USB PD power Delivery
do zasilania można wykorzystać powerbank PD
 - ▶ przy wykorzystaniu zasilacza DC od 9V do 24V moc max 95W
gniazdo zasilania: gniazdo USB type-C
- regulacja cyfrowa temperatury w zakresie: 80°C do 420°C
- cyfrowy wyświetlacz OLED 0,87cala
- procesor sterujący 32bitowy
możliwość aktualizacji firmware
- stabilizacja temperatury PID
- Auto shutdown - przejście w tryb uśpienia po 30 minutach bezczynności
- lutownica HS-01 przystosowana do pracy dla osób lewo i praworęcznych
- aluminiowa obudowa
- wymiary zewnętrzne lutownicy HS01
rękojeść długość 184 mm, średnica: 20 mm
waga:
- opcjonalne zapasowe groty z serii HS01-xx
grot zintegrowany z grzałką
HS01-KR HS01-K65 HS01-B2 HS01-ILS HS01-BC3 HS01-BC2
- czas rozgrzewania się grota lutownicy HS-01 w zależności od wartości napięcia zasilającego:

napięcie zasilania	pobór prądu	moc	czas rozgrzewania
24V	≥4A	96W	6s
20V	≥3,25A	65W	8s
15V	≥2,5A	37,5W	12s
12V	≥2A	24W	17s
9V	≥1,5A	13,5W	30s

[Fnirsi HS01 manual](#)

Zestaw zawiera:

- 1x lutownica HS-01 BLACK
- 6x grot
- 2x kabel USB-C
- 1x stojak na lutownicę z gąbką czyszczącą
- 1x ładowarka 65W

gwarancja:

- 24 m-ce
- serwis PL

opcjonalne wyposażenie dedykowane dla lutownic HS-01 Firsi:

- wymienne groty o zróżnicowanych kształtach końcówki lutowniczej
 - HS01-KR ➤HS01-K65 ➤HS01-B2 ➤HS01-ILS ➤HS01-BC3 ➤HS01-BC2
- szybka ładowarka USB PD65W powerdelivery
- C2C wysokiej jakości przewód USB C
- metalowa podstawa pod kolbę lutownicy HS01 z regulowanym kątem

1. HS-01 HOST **BLACK**

2. DC TO TYPE-C POWER CABLE

3. MINI SOLDERING STATION 4.65W PDGAN

5. C2C PD LINE 6. HS01-KR/HS01-KR/HS01-K65/
HS01-B2/HS01-ILS/HS01-BC3/HS01-BC2



zdjęcia z prezentacją funkcjonalności lutownic HS01 Fnirsi: