

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/an999s-pro-wielofunkcyjny-multimetr-cyfrowy-z-glosnikiem-bluetooth-aneng-p-12546.html>



AN999S Pro wielofunkcyjny multimetr cyfrowy z głośnikiem Bluetooth Aneng

Cena brutto	345,00 zł
Cena netto	280,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AN999S-PRO
Producent	Aneng

Opis produktu

AN999S Pro wielofunkcyjny multimetr cyfrowy z głośnikiem Bluetooth Aneng

AN999S Pro to wielofunkcyjny multimetr cyfrowy marki Aneng, który łączy zaawansowane funkcje pomiarowe z dodatkowymi opcjami, takimi jak wbudowany głośnik Bluetooth. Wyposażony w wyświetlacz LCD z maksymalną liczbą 19999 cyfr oraz regulacją jasności podświetlenia, zapewnia precyzyjne pomiary napięcia DC/AC, prądu DC/AC, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz test diod i ciągłości. Funkcje True RMS, Data Hold i REL umożliwiają zaawansowaną analizę wyników, a automatyczne i ręczne zakresy pomiarowe zwiększają elastyczność pracy.



Unikalną cechą urządzenia jest wbudowany głośnik Bluetooth 5.0 o mocy 2×4 W RMS, z zasięgiem do 10 m i czystym dźwiękiem (stosunek sygnał/szum ≥ 76 dB). Dodatkowe funkcje, takie jak zegar, alarm oraz termometr, czynią AN999S Pro wszechstronnym narzędziem do użytku domowego i profesjonalnego. Multimetr zasilany jest akumulatorami 18650 i ładowany przez miniUSB, oferując wygodę użytkowania i mobilność.

Zestaw zawiera przewody pomiarowe, kabel USB oraz instrukcję obsługi, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

Kompaktowe wymiary (200 x 135 x 105 mm) i solidna konstrukcja sprawiają, że jest to niezastąpione narzędzie dla elektroników, majsterkowiczów i entuzjastów technologii.

Dane techniczne:

- producent: Aneng
- model: **AN999S Pro**
- wyświetlacz: LCD
- maksymalna liczba cyfr: 19999
- regulacja jasności podświetlenia
- **napięcie DC: 19,999 mV / 199,99 mV / 1,9999 V / 19,999 V / 199,99 V / 1000,0 V ±(0,05% + 3 cyfry)**
- **napięcie AC: 19,999 mV / 199,99 mV / 1,9999 V / 19,999 V / 199,99 V / 750,0 V ±(0,3% + 3 cyfry)**
- **prąd DC: 19,999 mA / 199,99 mA / 1,9999 A / 19,999 A ±(0,5% + 3 cyfry)**
- **prąd AC: 19,999 mA / 199,99 mA / 1,9999 A / 19,999 A ±(0,8% + 3 cyfry)**
- rezystancja: 199,99 Ω / 1,9999 kΩ / 19,999 kΩ / 199,99 kΩ / 1,9999 MΩ / 19,999 MΩ / 199,99 MΩ
- dokładność: ±(0,2% + 3 cyfry) dla zakresów do 199,99 kΩ; ±(1,0% + 3 cyfry) dla 1,9999 MΩ i 19,999 MΩ; ±(5,0% + 5 cyfr) dla 199,99 MΩ
- pojemność: 9,999 nF / 99,99 nF / 999,9 nF / 9,999 μF / 99,99 μF / 999,9 μF / 9,999 mF
- dokładność: ±(2,0% + 5 cyfr) dla zakresów do 999,9 μF; ±(5,0% + 5 cyfr) dla 9,999 mF
- częstotliwość: 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 6,000 MHz ±(0,1% + 2 cyfry)
- True RMS
- test diod
- test ciągłości z sygnalizacją dźwiękową
- Data Hold
- funkcja REL
- automatyczne i ręczne zakresy pomiarowe
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczne wyłączenie
- głośnik Bluetooth
- wersja Bluetooth: 5.0
- zasięg: do 10 m
- moc wyjściowa: 2 x 4 W RMS
- pasmo przenoszenia: 100 Hz - 18 kHz
- zniekształcenia: ≤1%
- stosunek sygnał/szum: ≥76 dB
- zegar
- alarm
- termometr
- zasilanie: 2 x 18650
- ładowanie: miniUSB
- wymiary: 200 x 135 x 105mm
- waga: 895g

Zestaw zawiera:

- 1x multimetr AN999S Pro
- 1x kabel USB
- przewody pomiarowe
- 1x instrukcja obsługi



