

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/kws-ac300-20a-wielofunkcyjny-miarnik-elektryczny-p-10905.html>

## KWS-AC300-20A wielofunkcyjny miernik elektryczny

Cena brutto	<b>99,00 zł</b>
Cena netto	<b>80,49 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>BTE-1039</b>
Kod producenta	<b>KWS-AC300-20A</b>
Producent	<b>mini moduły</b>

### Opis produktu

#### KWS-AC300-20A wielofunkcyjny miernik elektryczny

Panelowy miernik parametrów elektrycznych AC KEWEISI model: KWS-AC300-20A to urządzenie pozwalające na wykonanie pomiaru napięcia, prądu, mocy oraz energii. Użytkownik w prosty sposób może kontrolować zmiany powyższych parametrów w obwodzie do którego miernik został podłączony. Miernik posiada szeroki zakres napięcia mierzonego od 50 do 300V AC, oraz prądu od 0 do 20A. Panelowy miernik KWS-AC300-20A może być użyty w rozdzielniach, szafkach elektrycznych, oraz innych urządzeniach zasilanych napięciem AC. Dodatkowo miernik posiada funkcje pomiaru temperatury i czasu pracy. Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem. Każdy z mierzonych parametrów jest wyświetlany w innym kolorze przez co odczyt jest bardzo czytelny i przejrzysty. Prosta obsługa jednym przyciskiem pozwalająca na zresetowanie wcześniej zmierzonych parametrów. Złącze terminal block do przykręcenia przewodów

Panelowy miernik KWS-AC300-20A napięcia, prądu, mocy i energii 300V 20A.

#### dane techniczne:

- wielofunkcyjny panelowy miernik 6 parametrów elektrycznych napięcia sieciowego AC
  - ▶ woltomierz - pomiar napięcia AC
  - ▶ amperomierz - pomiar prądu AC
  - ▶ watomierz - pomiar mocy
  - ▶ termometr - pomiar temperatury otoczenia
  - ▶ timmer, zegar - pomiar czasu trwania pomiaru, procesu
  - ▶ licznik energii - pomiar pobranej energii elektrycznej
- producent: KEWEISI
- model: KWS-AC300-20A
- zakres napięcia: 50 - 300V AC
  - od 50,0V do 99,9V rozdzielczość 0,1V
  - od 100V do 300V rozdzielczość 1V
  - pasmo: 45Hz do 65Hz
- pomiar prądu: 0 - 20A AC
  - od 0 do 9,99A rozdzielczość 0,01A
- pomiar mocy: 0 - 3000W
  - od 0 do 99,99W rozdzielczość 0,01W
  - od 100 do 999,9W rozdzielczość 0,1W
  - od 1000 do 3000W rozdzielczość 1W
- pomiar pojemności: 0,01 - 19999kWh

- 
- pomiar czasu: 0 – 200h
  - pomiar temperatury: -10 do 99°C
  - kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem
    - ▶ każdy parametr wyświetlany jest w innym kolorze
    - ▶ bardzo wyraźny i kontrastowy wyświetlacz
  - złącze terminal block ARK do przykręcenia przewodów
  - idealnie nadaje się do zastosowania w:
    - ▶ rozdzielniach
    - ▶ szafkach elektrycznych
    - ▶ tam gdzie potrzebny jest pomiar parametrów energii, pojemności, napięcia oraz prądu
  - wymiary: 78,8 x 41 x 20,4 mm
  - waga: 65g

#### **instrukcja obsługi KWS-AC300 Keweisi:**

Miernik zasilany jest bezpośrednio z mierzonej sieci. Nie wymaga oddzielnego zasilania.

Kliknij przycisk MENU na panelu, aby wyświetlić aktualną energię elektryczną i pojemności.

Resetowanie wskazania energii oraz czasu:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez 5 sekund, liczba w obszarze czasowym zacznie migać, a następnie kliknij przycisk, aby wybrać resetowanie czasu, aktualnej energii elektrycznej i pojemności. Gdy liczba zacznie migać, kliknij dwukrotnie przycisk, aby zresetować. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby zapisać ustawienia.