

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/multimetr-universalny-aneng-m118a-p-9282.html>



Multimetr uniwersalny Aneng M118A

Cena brutto	38,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	30,89 zł
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	M118A
------------------	--------------

Producent	Aneng
-----------	--------------

Opis produktu

Multimetr uniwersalny Aneng M118A

ANENG M118A to multimetr cyfrowy z automatyczną zmianą zakresów pomiarowych. M118A jest cyfrowym miernikiem z automatycznym skanowaniem o rzeczywistej wartości skutecznej o wartości 6000 zliczeń typu 3 5/6 cyfr. M118A automatycznie rozpoznaje i mierzy według różnych napięć wejściowych/prądu/rezystancji/itd. sygnały. M118A charakteryzuje się stabilną wydajnością, wysoką precyzją i wyraźnym odczytem. M118A ma również dodatkowe wygodne funkcje latarki i bezdotykowego testu napięcia, M118A jest idealnym narzędziem i instrumentem odpowiednim dla fabryk, nauczycieli i entuzjastów elektroniki

Pomiar napięcia AC/DC, prądu AC/DC, rezystancji, napięcia przewodzenia diod, ciągłości obwodu, pojemności kondensatora, funkcja NCV. Miernik Aneng M118A posiada także wbudowaną diodę doświetlającą LED (funkcja latarki)

Podświetlany wyświetlacz LCD można włączyć na stałe lub 10 sekund przytrzymując przycisk N/BL wtedy miernik wyda jeden pisk (podświetlenie na 10 sekund) a po nim dwa (podświetlenie na stałe). Kolejna opcja to HOLD zapisująca na wyświetlaczu aktualnie mierzoną wartość. Miernik posiada również funkcję auto power OFF - która to wyłącza miernik po 10min nieaktywności, upominając się po połowie tego czasu brzęczkiem.

aneng m118a, miernik uniwersalny, multimetr cyfrowy, multimetr ręczny Aneng M118A

dane techniczne:

- miernik Aneng M118A
- auto (miernik sam wybiera mierzoną wartość)
- napięcie/natężenie AC/DC
- True RMS - pomiar wartości skutecznej
- rezystancja
- ciągłość obwodu
- test diody
- pojemność kondensatora
- NCV

- wymiary: 118,5 x 62,7 x 62,7mm

pomiar	podzakresy	dokładność
napięcia DC/AC	5V/ 60V/ 600V	±(0.5%+3)
rezystancji	500Ω	±(0.8%+5)
	5kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ	±(0.8%+3)
	50MΩ	± (2.5%+3)
pojemności	10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF	±(3.5%+20)
	50mF	±(5%+3)
prądu AC / DC	5A/10A	±(2%+30)

Brand	ANENG	Model	M118A
Resistance	Yes	Display	5000 counts
Capacitance	Yes	continuity test	Yes
NCV	Yes	Zero line/Fire line test	Yes
All unit symbol	Yes	Backlight manual	Yes
true RMS	Yes	automatic shutdown	Yes
Flashlight lighting	Yes	diode	Yes
Sampling rate	Yes	power supply	2 * 1.5V AAA

- Napięcie stałe DC: 0.5 - 600V
- Napięcie AC: 0.5 - 600V
- Prąd stały: 20mA - 10A
- Prąd zmienny: 20mA - 10A
- Rezystancja: 0,1Ω - 60MΩ
- Pojemność: 20nF - 60mF
- Zasilanie: 2 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Zakres wyświetlacza: 1-6000

zestaw zawiera:

- miernik Aneng M118A - 1szt.
- przewody pomiarowe - 1 komplet.
- baterie - 2szt.
- oryginalne opakowanie - 1szt.

gwarancja:

- 24 miesięczny okres gwarancyjny = 2 lata

