

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/rb-10b-miernik-universalny-kieszonkowy-p-7876.html>

RB-10B miernik uniwersalny - kieszonkowy

Cena brutto	52,00 zł
Cena netto	42,28 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RB-10B
Kod producenta	MIE-RB-10B
Kod EAN	5901890058124
Producent	Rebel Tools

Opis produktu

RB-10B miernik uniwersalny kieszonkowy

Miernik REBEL RB-10B to uniwersalne narzędzie do pomiaru podstawowych parametrów elektrycznych oraz elektronicznych. Produkt umożliwia wykonanie pomiaru: napięcia stałego DC, napięcie zmiennego AC, rezystancji, pojemności oraz częstotliwości. Dodatkowo miernik posiada tester diod do 1,5V oraz tester ciągłości do 30Ω. Oprócz tego podczas wykonywania pomiaru napięcia AC oraz DC miernik umożliwia pomiar częstotliwości oraz wypełnienia sygnału. Podczas wykonywania pomiaru częstotliwości urządzenie może zostać przełączone na zakres pomiaru wypełnienia. Dodatkowo miernik posiada funkcje uśredniania wyniku REL a także zatrzymania pomiaru HOLD. Wybór mierzonych parametrów odbywa się za pomocą pokrętła obrotowego oraz przycisku SELECT. Miernik zasilany jest z baterii CR2032. Posiada klapkę ochronną natomiast przewody są na stałe zamontowane w mierniku. Urządzenie ma również wskaźnik niskiego poziomu baterii, a także funkcję automatycznego wykrywania polaryzacji (wyświetlany jest '-' przy odwróconej polaryzacji). Niewielkie wymiary oraz waga umożliwiają wygodną, mobilną pracę z urządzeniem.

dane techniczne:

- miernik uniwersalny typu multimetr cyfrowy RB-10B
- producent: REBEL
- model: RB-10B
- napięcie DC: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V $\pm(1\%+5)$
- napięcie AC: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V $\pm(1,2\%+8)$
- rezystancja: 400 Ohm, 4 kOhm, 40 kOhm, 400 kOhm, 4 MOhm, 40 MOhm $\pm(1,5\%+5)$
- pojemność: 40 nF, 400 nF, 4 μ F, 40 μ F, 1000 μ F $\pm(5\%+5)$
- częstotliwość: 5 kHz, 50 kHz, 500 kHz, 5 Hz, 50 Hz, 500 Hz, 5 MHz $\pm(1\%+3)$
- test diod
- test ciągłości obwodu
- pomiar cyklu pracy PWM współczynnika wypełnienia
- automatyczna zmiana zakresu
- obudowa z klapką ochronną
- przycisk HOLD - zamrożenie pomiaru
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- polaryzacja automatyczna
- częstotliwość próbkowania 2 razy/s

- maksymalny odczyt: 3999
- wymiary wyświetlacza: 36 x 22 mm
- temperatura pracy: 0°C - 40°C przy wilgotności
- zasilanie: bateria: CR2032
- wymiary: 115 x 76 x 17 mm
- waga: 105g
- przewody na stałe podłączone do miernika
- funkcja REL
- pomiar częstotliwości oraz wypełnienia napięcia AC i DC
- impedancja wejściowa dla pomiaru napięcia 10MΩ

instrukcja obsługi miernika RB-10B

zestaw zawiera:

- miernik RB10B
- przewody pomiarowe
- oryginalny karton z kolorową grafiką

specyfikacja RB10B miernik uniwersalny typu multimetr:

	Zakresy	Rozdzielczość
Pomiar napięcia AC	400mV	0,1mV
	4V	0,1mV
	40V	0,1mV
	400V	0,1mV
	600V	0,1mV
Pomiar napięcia DC	400mV	0,1mV
	4V	0,1mV
	40V	0,1mV
	400V	0,1mV
	600V	0,1mV
Pomiar rezystancji	400Ω	0,1Ω
	4kΩ	0,1Ω
	40kΩ	0,1Ω
	400kΩ	0,1Ω
	4MΩ	0,1Ω
Pomiar pojemności	40nF	0,1nF
	400nF	0,1nF
	4μF	0,1nF
	40μF	0,1nF
	100μF	0,1nF
Pomiar częstotliwości	5/50/500/5k/500k/5M Hz	
Pomiar		
Tester ciągłości	TAK	
Tester diod	TAK	

