

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut133a-miernik-uniwiersalny-p-6360.html>

UT133A miernik uniwersalny

Cena brutto	94,00 zł
Cena netto	76,42 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT133A
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT133A miernik uniwersalny

Multimetr cyfrowy UT133A to bardzo poręczny miernik uniwersalny idealnie leżący w dłoni. UT133A jest miernikiem z automatyczną zmianą zakresów pomiarowych. Miernik wyposażony jest w wygodną, miłą w dotyku osłonę gumową (holster), która zapewnia ochronę mechaniczną oraz posiada mocowania do sond pomiarowych (przewodów). Miernik jest odporny na przypadkowe upuszczenie z wysokości do 2 metrów. Multimetr po dłuższym czasie nieużywania sam się wyłącza.

dane techniczne:

- miernik cyfrowy - multimetr uniwersalny UT133A produkcji Unit
- miernik z automatyczną zmianą zakresów pomiarowych
- duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy LCD z funkcją podświetlenia ekranu
- maksymalne wskazanie na wyświetlaczu: 5999
- odporny na upadek z wysokości do 2 metrów
- REL -funkcja pomiarów względnych
- Auto power off - funkcja automatycznego wyłączenia oszczędzająca baterie
- HOLD - funkcja zatrzymania wskazania
- akustyczny tester ciągłości "brzęczyk"

[manual - instrukcja w języku angielski miernika UT133A](#)

specyfikacja	zakresy pomiarowe	UT133A	UT133B
pomiar napięcia stałego DC	600mV/6000mV/60V/600V	±(0.5%□3)	±(0.5%□3)
pomiar napięcia zmiennego AC	600V	±(0.7%+3)	±(1.2%+3)
pomiar prądu stałego DC	600uA/60mA/600mA/10A	±(1%+3)	±(1%+2)
pomiar prądu zmiennego AC	10A	±(1.2%+3)	
pomiar rezystancji - oporności	600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/60MΩ	±(0.8%+2)	±(0.8%+2)
pomiar pojemności kondensatorów	9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF	±(4%+5)	±(4%+5)

miernik częstotliwości	10.00Hz~1.000MHz	$\pm(0.1\%+5)$	brak zakresu
miernik temperatury (°C)	-40°C~1000°C	$\pm(1\%+4)$	brak zakresu
miernik temperatury (°F)	-40°F~1832°F	$\pm(1.5\%+5)$	brak zakresu
funkcje dodatkowe			
wyświetlacz LCD o maksymalnym wskazaniu		6000	6000
zmiana zakresów pomiarowych		automatyczna	ręczna
test diod półprzewodnikowych		TAK	TAK
akustyczny tester ciągłości:		TAK	TAK
test baterii	Testuje baterie 1,5 V i 9 V i wyświetla stan „dobry - good”, „niski - low”, „zły - bad”	nie	TAK
NCV funkcja bezkontaktowego wykrywania napięcia zmiennego		TAK	TAK
podświetlany ekran LCD		TAK	TAK
Uchwyt na przewody pomiarowe		TAK	TAK
Data hold - zatrzymanie wskazania		TAK	TAK
wskaźnik rozładowanej baterii		TAK	TAK
wskaźnik przekroczenia zakresu		TAK	TAK
ogólna charakterystyka			
zasilanie	1.5V bateryjne (R03) x 2sztuki		
wyświetlacz	56.8mm x 36.1mm		
kolor	czerwony i szary		
waga	255g (z baterią)		
wymiary	155mm x 76.5mm x 49mm		
wyposażenie	przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury - termopara typu K (tylko z UT133A)		
opakovanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką		

zestaw zawiera:

- miernik UT133A
- przewody pomiarowe - komplet
- termopara typu K
- baterie zasilające

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.

