

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut71b-miernik-universalny-usb-p-1000.html>



UT71B miernik uniwersalny + USB

Cena brutto	650,00 zł
Cena netto	528,46 zł
Cena poprzednia	827,35 zł
Numer katalogowy	UT71B
Producent	Uni-t

Opis produktu

Multimetr uniwersalny UT71B produkcji Uni-T

UT71B to wysokiej klasy multimetr cyfrowy oferujący szerokie zakresy pomiarowe, oraz dużą dokładność. Wyświetlacz LCD 4 $\frac{3}{4}$ o maksymalnym wskazaniu 40000. Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar wartości AC/DC prądu lub napięcia, True Rms, pomiar częstotliwości do 200MHz, Data Logger zapamiętywanie wyników pomiarowych, pomiar pojemności do 20mF, rezystancja do 20M Ω , temperatura, komunikacja USB ...

- woltomierz: pomiar napięcia AC/DC do 1000V
- wysoka **dokładność pomiarów**
- pomiar wartości skutecznej **True RMS**
- możliwość jednoczesnego pomiaru **AC + DC** wartości napięcia lub prądu
- amperomierz: pomiar prądu AC/DC do 10A
- omomierz: pomiar rezystancji do **20M Ω**
- pomiar pojemności do **20mF (mili faradów)**
- pomiar temperatury w skala Celsjusza lub Fahrenheita
- częstotściomierz: pomiar częstotliwości do **200MHz**
- pomiar współczynnika wypełnienia (Duty Cycle)
- pomiar pętli prądowej (4~20mA Loop)
- automat: automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych

- **Data Logger:** zapamiętywanie do **100** wyników pomiarowych w wewnętrznej pamięci
- Data Recall: odczyt zapisanych wyników pomiarowych z pamięci
- alarm prądowy
- akustyczny tester ciągłości
- Peak Hold: pomiar wartości szczytowej
- Relative Mode: pomiary względne
- pomiar wartości min/max
- Data Hold: zatrzymanie wskazania
- interfejs komunikacyjny **USB z opto-izolacją**
- duży czytelny wyświetlacz **LCD z podświetlaniem**
- Sleep Mode: automatyczny wyłącznik – funkcja oszczędzania baterii (praca w uśpieniu)
- Analogue Bar Graph: 40 segmentowa linijka
- maksymalne wskazanie na wyświetlaczu: **40000**
- test diod

Funkcja pomiarowa:	Zakresy pomiarowe:	Dokładność:
pomiar napięcia stałego DC	200mV/2V/20V/200V/1000V www.gotronik.pl	±(0.05%+5)
pomiar napięcia zmiennego AC	2V/20V/200V/1000V www.gotronik.pl	±(0.6%+40)
pasmo AC	100kHz www.gotronik.pl	TAK
pomiar prądu stałego DC	200µA/2000µA/20A/200mA/10A www.gotronik.pl	±(0.15%+20)
pomiar prądu zmiennego AC	200µA/2000µA/20A/200mA/10A www.gotronik.pl	±(0.8%+15)
pomiar rezystancji	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ www.gotronik.pl	±(0.4%+20)
pomiar pojemności	20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2mF/20mF www.gotronik.pl	±(1.2%+20)
temperatura(°C)	-40°C~1000°C www.gotronik.pl	±(1%+30)
temperatura(°F)	-40°F~1832°F www.gotronik.pl	±(1.5%+50)
pomiar częstotliwości	20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz	±(0.1%+15)
pomiar pętli prądowej	0%~100% 4~20mA Loop www.gotronik.pl	±(1%+50)
pomiar współczynnika wypełnienia	10%~90% www.gotronik.pl	±(1%+30)
Funkcje specjalne		
Fused 10A Range	www.gotronik.pl	TAK
Auto Ranging	www.gotronik.pl	TAK
Current Measurement Alarm	www.gotronik.pl	TAK
Function Set Up	www.gotronik.pl	TAK
Voltage & Current : AC + DC Measurement	www.gotronik.pl	TAK
Data Logging	www.gotronik.pl	100

Data Recall	www.gotronik.pl	TAK
Diode	www.gotronik.pl	TAK
Continuity Buzzer	www.gotronik.pl	TAK
True RMS	www.gotronik.pl	TAK
Peak Hold	www.gotronik.pl	TAK
Max/Min Mode	www.gotronik.pl	TAK
Relative Mode	www.gotronik.pl www.gotronik.pl	TAK
Data Hold	www.gotronik.pl	TAK
USB	www.gotronik.pl	TAK
Double Display Backlight	www.gotronik.pl	TAK
Full Icon Display	www.gotronik.pl	TAK
Sleep Mode	www.gotronik.pl	TAK
Low Battery Display		TAK
Input Impedance for DC Voltage Measurement	DC 200mV : Around 2.5GW All Other Ranges : 10MW	TAK
Max. Display	20000	TAK
Analogue Bar Graph		TAK

Zasilanie:	9V Battery (6F22)
wymiary wyświetlacza LCD	73 x 50mm
Kolor	Red and Grey
Waga netto:	384g
Wymiary:	200 x 93 x 40mm
Standard Individual Packing	Gift Box
Standard Quantity Per Carton	20pcs
Standard Carton Measurement	530 x 360 x 385mm (0.073 CBM Per Standard Carton)
Standard Carton Gross Weight	22kg

strona producenta: <http://www.uni-trend.com/UT71B.html>

UNI-T UT71B wyposażenie:

- Multimeter UNI-T UT71B (1 szt.)
- przewody pomiarowe (1 szt.)
- sonda temperatury (1 szt.)
- przewód komunikacyjny USB (1szt.)
- instrukcja obsługi (1szt.)
- płyta CD z oprogramowaniem (1szt.)
- bateria (1 szt.)

Gwarancja:

- 24 miesiące

Zdjęcia UT71b:

